


IP20

Hz
50-60-10
+50

KIT EMERGENZA CON BATTERIA INTEGRATA PER PANNELLI, FARETTI E STRISCE LED

Tensione di Alimentazione 110 - 265 Vac, 50-60Hz
 Tempo di ricarica 24h
 Tensione di uscita: 12Vdc - 70Vdc, regolata automaticamente
 Presenza del tasto TEST
 Funzionamento SA+SE, SE
 Led verde presenza rete
 Contenitore in metallo
 Flusso luminoso e autonomia variano in base alla tipologia di carico collegato
 Batteria 7,4V ICR18650 Lithium 2600mAH integrata all'interno



codice	n° led faretto	m strip led	n° pannelli led	h autonomia	% flusso luminoso
VG072BU	3-16 led 250mA (1W)			10-2.30	50
	5-22 led 350mA (1W)			10-2.30	35
	4-15 led 500mA (2W)			10-2.30	24
	10-40 led 700mA (1W)			10-2.30	18
	4-12 led 700mA (3W)			10-2.30	18
			2-6 led 1100mA (12W)	7.30-2.30	12
			1-3 led 1100mA (24W)	7.30-2.30	12
			2-6 led 1100mA (45W)	4.00-2.00	12
			1 led 1100mA (100W)	2.00	12
	2W 12 Vdc			2.30	73
	3W 12 Vdc			2.30	48
	7W 12 Vdc			2.30	21
	9W 12 Vdc			2.30	16
		1...5m 12V Pmin2W Pmax<30W		2.30	72...5
		1...5m 24V Pmin3W Pmax<60W		2.30	97...5

NOTE: utilizzare led driver stabilizzati in tensione o corrente, in base al tipo di carico collegato.
 Per maggiori informazioni scaricare il manuale sul sito www.tecnoswitch.com